



Der **KVM KS-3116 RJ45** ist ein professioneller 16-Port KVM-Switch. Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung wo mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den **KVM KS-3116 RJ45** mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert dabei den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich gegen unbefugte Bedienung ab.

Der Anschluss des KVM erfolgt per RJ45, über handelsübliche Netzkabel (Cat.5e oder höher, max. 60m), und auf der Computerseite über die 16 mitgelieferten Dongle via VGA- und USB-Anschluss.

## Spezifikationen

Tastatur-/ Maus-Anschluss	USB/PS2
Monitoranschluss	DB15 VGA
Slot für IP-Erweiterungsmodul	1
Ausgänge	16
Maximale Anzahl verwaltbarer PCs	256 max. 2 Ebenen
Geeignet für Schränke	Ab 400mm Tiefe
Anschlüsse	16x RJ45, RJ45 Dongle (VGA/USB, Tastatur, Maus)
LEDs	16x Connect, 16x Auswahl
Unterstützte Betriebssysteme	Keine Einschränkungen
Max. Übertragungslänge	60m
Switch Modi	Hotkey OSD Menü
Switch Scan-Zeit	1-255s (OSD einstellbar)
DDC	•
Display Auflösung	1920x1080
Display Frequenzbereich	75Hz
Stromversorgung	externes Netzteil
Input	9V-12V, 1A
Material	Korrosionsbeständiger Stahl
Betriebstemperatur	-10°C~60°C
Lagertemperatur	-30°C~70°C
Luftfeuchtigkeit	0-80%
MTBF	Durchschnittlich 120000Std.
Netto-Abmessungen (H/B/T)	43x432x156mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	150x465x200mm
Nettogewicht	2,02Kg
Bruttogewicht	4,78Kg
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88887165
EAN-Code	4260133127906
Lieferumfang	16x Dongle RJ45 auf VGA/USB (20/40 cm) 19" Einbauwinkelset Externes Netzteil (Input: 100V-240V, Output: 9V/1A) Bedienungsanleitung auf CD
Merkmale	16x Hotkeys Passwortschutz für Tastatur und Monitor
Optionales Zubehör	KVM IP-Modul KI-4101 (Art. 88887249)

- = vorhanden
- = nicht vorhanden