



Der **KVM-LS-21DA DVI** ist ein günstiger 2-Port KVM-Switch mit automatischem Audioschalter für den Desktopbereich.

Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur/ Maus), 3,5mm Klinke (Audio) und DVI-I oder DVI-D über die 2 integrierten Anschlusskabel, an die Computer.

Die maximale Auflösung beträgt 1920x1080 @60Hz.

Spezifikationen

Anschlüsse	2
Eingänge	2x DVI-I oder DVI-D (DVI, USB Keyboard/Maus (nur digital)) 2x 3,5mm Klinke (Audio) 2x USB (Tastatur/Maus)
Ausgänge	1x DVI-I oder DVI-D (nur digital) 1x 3,5mm Klinke (Audio) 2x USB (Tastatur, Maus)
Unterstützte Betriebssysteme	Keine Einschränkungen
Switch Modi	Hotkey
Stromversorgung	Über angeschlossenen PC
Material	Kunststoff
Betriebstemperatur	-5°C~50°C
Lagertemperatur	-10°C~60°C
Luftfeuchtigkeit	0-80%
MTBF	Durchschnittlich 120000Std.
Netto-Abmessungen (H/B/T)	30x85x80mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	70x185x115mm
Nettogewicht	0,32kg
Bruttogewicht	0,42kg
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88887188
EAN-Code	4260455646475
Lieferumfang	Bedienungsanleitung auf CD
Merkmale	Integrierte Systemkabel DVI/USB/Klinke (180cm) Auflösung max. 1920x1080 @60Hz