



Der **KVM-AS-21DA DVI** ist ein günstiger 2-Port KVM-Switch mit automatischem Audiumschanter für den Desktopbereich.

Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 2x 3,5mm Klinke (Audio Mic/Line) DVI-D über die 2 mitgelieferten Anschlusskabel, an die Computer.

Über den zusätzlichen USB-Port in der Front lassen sich zudem externe Datenträger, wie z.B. USB-Sticks, anschließen und verwalten.

Spezifikationen

Anschlüsse	2
Eingänge	2x DVI-D (VGA, USB Keyboard/Maus (nur digital)) 4x 3,5mm 3 Pol. Klinke (2x Line In, 2x Mic) 1x Power
Ausgänge	2x USB (Maus/Tastatur) 2x 3,5mm 3 Pol. Klinke (1x Line In, 1x Mic) 1x DVI-D (nur digital)
Taster	2x Auswahl
LED	2x Auswahl, 2x Online
Unterstützte Betriebssysteme	Keine Einschränkungen
Switch Modi	Hotkey oder Taster
Switch Scan-Zeit	5s (fest)
DDC	•
Display Auflösung	1920x1200 DVI Single Link
Stromversorgung	Über USB vom angeschlossenen Computer oder externes Netzteil (optional)
Input	9V/0,5A
Material	Korrosionsbeständiger Stahl
Betriebstemperatur	5°C~40°C
Lagertemperatur	-2°C~60°C
Luftfeuchtigkeit	0-80%
MTBF	Durchschnittlich 120000Std.
Netto-Abmessungen (H/B/T)	42x132x97mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	93x225x183mm
Nettogewicht	0,53Kg
Bruttogewicht	1,22Kg
Verpackungseinheit	Versandereinheit: 1 Stück
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88887200
EAN-Code	4260133128835
Lieferumfang	2x Systemkabel DVI-D/USB/Audio auf DVI-D/USB/Audio (180cm) Bedienungsanleitung auf CD (deutsch / englisch) 2x Hotkeys
Merkmale	USB-Port in der Front zum Anschluss externer Datenträger

- = vorhanden
- = nicht vorhanden